

Бензинов генератор Fogo FH3001 - 2.8KW

POWERED by
HONDA™

Fogo®
FOCUS ON GREAT OPTION



Бензинов генератор Fogo FH3001 - 2.8KW

- Мощен генератор за различни натоварвания
- 4-тактов Honda двигател
- Лек и компактен
- Опростен дизайн за надеждно стартиране
- За всякакви извънредни ситуации
- Въздушно охлаждане
- Автоматичен контрол на притока на масло(с малко масло - не функционира)

Параметри:

- Номинално изходни напрежение: 230V
- Номинална честота: 50Hz
- Номинален ток: 10.9A
- Номинална мощност: 2.5kVa
- Максимална мощност: 2.8kVa
- Двигател: Honda GX 200, 196 куб.см, 6.5к.с, 3000 об.мин, бензинов 4-тактов
- Фази: монофазен
- Запалване: ръчно
- Ниво на шум LWA(dB): 96
- Обем на двигателното масло: 0.6л
- Тип масло: SAE 10W-30
- Обем на резервоара: 3.1л
- Размери(ДхШхВ): 580x405x415мм
- Тегло: 38кг
- Гаранция: 2 години!
- Производител: Agregaty FOGO Sp. z o.o - Полша
- Безплатна доставка за гр.София!