

## Бензинов/LPG генератор Konner &amp; Sohnen KS 3000G - 3.0kW/2.6kW



## Бензинов/LPG генератор Konner &amp; Sohnen KS 3000G - 3.0kW/2.6kW

- Konner & Sohnen KS 3000G е монофазен бензинов генератор работещ с 2 вида гориво, бензин и газ пропан-бутан(LPG)
- Използването на генератора с LPG удължава експлоатационния живот на двигателя, намалява разходите и има по-малко вредни емисии
- Всички необходими аксесоари за свързване на газова бутилка, са включени в окомплектовката(2 редуцир вентила и маркуч)
- Генераторът разполага с вграден редуцир-вентил осигурява притока на газ по време на работа, 1.5м маркуч за свързване с бутилка и допълнителен редуцир вентил, който се свързва към газова бутилка, за допълнителна надеждност
- Подходящ за употреба със газова бутилка и стационарен газов резервоар, да се свързва само от квалифициран специалист, налягането на газ в системата, не трябва да надвишава 16 bar
- Генераторът не е подходящ за свързване към газопровод!
- Превключването на горивото става бързо и лесно, може да се стартира на газ
- Оборудван със здрав, високоефективен двигател, едноцилиндров, четиритактов, с въздушно охлаждане, покрива най-новите стандарти EURO V за работа с газ, всеки двигател е със свой собствен сериен номер
- При работа с течен газ, се генерират по-малко вибрации, което удължава работата на агрегата и позволява по-продължителна работа
- Синхронен алтернатор, със 100% медни намотки
- Оборудван с опростена стартова система с ръчно запалване
- Удобен и лесен за управление контролен панел
- Панелът е с LED дисплей с брояч на работните часове, напрежение и честота, предпазител при претоварване, сензор за нивото на маслото, и т.н.
- Оборудван с опростена стартова система с ръчно и електрическо запалване
- Двойна антивибрационна система, осигуряваща непрекъсната надеждна работа, двигателят е захванат с висококачествени гумени тампони а рамката е с гумени крака

- Стоманен горивен резервоар с голям капацитет, с горивомер на самия резервоар
- Приблизително време на работа с едно зареждане при 50% натоварване е около 15 часа в зависимост от броя включени консуматори, качество на горивото, температурата, атмосферното налягане, надморската височина и техническото състояние на генератора
- Здрава стоманена рамка предпазва генератора от повреди и улеснява транспортирането

#### Характеристики:

- Номинално изходно напрежение: 230V
  - Номинална честота: 50Hz
  - Максимална мощност: 3.0 kW
  - Номинална мощност: 2.6 kW
  - Максимален ток: 13.04 A
  - Контакти: 2 x Schuko 230 V
  - Контакти 12V, A: 12V / 8.3A
  - Обем на резервоара за гориво: 15 л
  - Приблизително време на работа при 50% натоварване: 15 часа
  - Двигател: KS 210 бензинов, 1-цилиндров, 4-тактов, с въздушно охлаждане
  - Обем на двигателя: 208 см<sup>3</sup>
  - Гориво: Бензин/LPG
  - Мощност на двигателя: 7HP/5.15kW
  - Обем на резервоара за масло: 0.6 л
  - Запалване: ръчно
  - Регулатор на волтажа: AVR
  - Ниво на шум L<sub>pa</sub> (7м)/L<sub>wa</sub>: 68/93 dB
  - Клас на защита: IP23M
  - Нетни размери(ДхШхВ): 580x430x440 мм
  - Брутни габарити (ДхШхВ): 610x455x485 мм
  - Тегло: 45.4 кг
- 
- Гаранция: 1 година за юридически лица
  - Гаранция: 2 години за физически лица
  - Производител: DIMAX International GmbH - Германия