

## Монофазен бензинов генератор HECHT GG 3300 - 7.0кв, 3000 W



## Монофазен бензинов генератор HECHT GG 3300 - 7.0кв, 3000 W

- Мощният 4-тактов двигател с обем 208 см<sup>3</sup> се стартира лесно и осигурява равномерно захранване
- Снабден е със система за плавно регулиране на напрежението AVR, ръчен старт и защита от претоварване и недостиг на масло
- Датчикът за горивото показва кога е необходимо презареждане
- На електрическото табло на генератора има управляващ аналогов волтметър, чифт 230 V класически гнезда за свързване на уреди и един 12 V DC контакт
- Агрегатът за ток е прикрепен към основната рамка с помощта на гумени блокове, които потискат предаването на вибрации
- Идеален е като резервен източник в случай на бедствие, ще служи добре и на места, където няма електрическа мрежа

## Параметри:

- Двигател: 4-тактов, едноцилиндров
- Максимална мощност: 3000 W, 7 к.с.
- Номинална мощност: 2600 W
- Захранващо напрежение: 230 V
- Обем на двигателя: 208 см<sup>3</sup>
- Капацитет резервоара: 15 л
- Гнезда: 2x230 V 16 A, 1x12 V DC
- Разход на гориво при 50% натоварване: 1.018 л/ч
- Разход на гориво при 100% натоварване: 1.665 л/ч
- Време на работа: около 7 ч
- Размери: 590x500x450 мм
- Тегло: 46.5 кг

- Гаранция: 1 година за юридически лица
- Гаранция: 3 години за физически лица
- Производител: HECHT MOTORS s.r.o. - Чехия