

Бензинов генератор Honda EG4500CL - 4KW/4.5KW



Бензинов генератор Honda EG4500CL - 4KW/4.5KW

- Мощен генератор за тежки натоварвания
- 4-тактов GX двигател, OHV с въздушно охлаждане
- Всепризната издръжливост и минимални изисквания за поддръжка
- Опростен дизайн за надеждно стартиране
- За всякакви извънредни ситуации
- Датчик OilAlert за масло - изключва двигателя, ако нивото на масло падне под нивото на безопасност
- Двигателя и алтернатора са монтирани посредством гумени тампони в/у тръбна стоманена рамка за намаляне на вибрациите
- D-AVR регулиране

Параметри:

- Номинално изходни напрежение: 2 x 230V
- Номинална честота: 50Hz
- Номинален ток: 17.4A
- Номинална мощност: 4kVa
- Максимална мощност: 4.5kVa
- Двигател: Honda GX390T2, 390 куб.см, 13к.с., 3000 об.мин, бензинов 4-тактов
- Регулиране на напрежението: D-AVR
- Фази: монофазен
- Продължителност на работа: 9ч30м
- Запалване: ръчно
- Ниво на шум LWA(dB): 81
- Обем на резервоара: 24л
- Размери(ДхШхВ): 681 x 530 x 571 cm
- Тегло: 79.5 кг
- Гаранция: 1 година за юридически лица

- Гаранция: 2 години за физически лица
- Производител: Honda Power Equipment - Japan