

Бензинов генератор DeWalt DXGN4000E PE292SH1019 - 2.6KW /2.9kVA/3.1KW/3.4KW



Бензинов генератор DeWalt DXGN4000E PE292SH1019 - 2.6KW /2.9kVA/3.1KW/3.4KW

- Бензинов генератор DeWalt DXGN4000E с висококачествен професионален мотор
- Голям резервоар за продължителна работа
- Лесен достъп до капачката на горивото
- Силна метална рамка
- AVR (Автоматичен регулатор на напрежение) - стабилизира изходната мощност
- Продължителност на работа при 75% натоварване 9.32 час
- Разход при 75% натоварване 1.18 л/ч

Параметри:

- Бензинов 4-тактов двигател, Honda GX200 , 5.5 к.с.
- Електрически стартер
- Гориво: Безоловен бензин 95
- Номинална мощност: 2.6KW /2.9kVA
- Максимална мощност: 3.1KW/3.4KW
- Номинално напрежение: 230 V
- Работен обем: 196 см³
- Ниво на шума: 95 dB
- Обороти: 3000 мин-1
- Резервоар: 11 л
- Размери ДхШхВ: 623x409x500 мм
- Тегло: 43.00 кг
- Гаранция: 1 година за юридически лица
- Гаранция: 2 години за физически лица
- Производител: PR INDUSTRIAL s.r.l. - Италия