

Бензинов генератор DeWalt DXGN5000E PE402SH101M - 3.9KW /4.2kVA/4.6KW/5.1KW



Бензинов генератор DeWalt DXGN5000E PE402SH101M - 3.9KW /4.2kVA/4.6KW/5.1KW

- Бензинов генератор DeWalt DXGN5000E с висококачествен професионален мотор
- Голям резервоар за продължителна работа
- Лесен достъп до капачката на горивото
- Силна метална рамка
- AVR (Автоматичен регулатор на напрежение) - стабилизира изходната мощност
- Продължителност на работа при 75% натоварване 6.59 час
- Разход при 75% натоварване 1.67 л/ч

Параметри:

- Бензинов 4-тактов двигател, Honda GX270, 8.4 к.с.
- Електрически стартер
- Гориво: Безоловен бензин 95
- Номинална мощност: 3.9KW /4.2kVA
- Максимална мощност: 4.6KW/5.1KW
- Номинално напрежение: 230 V
- Работен обем: 270 см³
- Ниво на шума: 97 dB
- Обороти: 3000 мин-1
- Резервоар: 11 л
- Размери ДхШхВ: 729x500x536 мм
- Тегло: 61.00 кг
- Гаранция: 1 година за юридически лица
- Гаранция: 2 години за физически лица
- Производител: PR INDUSTRIAL s.r.l. - Италия