

## Бензинов генератор Honda EA3000N1 ARIES - 2.5kVa/3.0kVa



## Бензинов генератор Honda EA3000N1 ARIES - 2.5kVa/3.0kVa

- Honda EA3000 е монофазен генератор с опростена конструкция и високо качество на използваните компоненти, надежден и икономичен
- Оборудван с двигател на Honda GX200 осигуряващ лесен старт, нисък разход и надеждна работа
- Генераторът е с максимална мощност от 3.0 kVa и е снабден със защита от претоварване и два 16A 230V изхода
- Този модел се използва в строителството, ремонтните дейности или за домашни нужди, за уреди, които не изискват допълнителна стабилизация на напрежението

## Характеристики:

- Номинално изходно напрежение: 230 V
  - Номинална честота: 50Hz
  - Номинален ток: 11 A
  - Двигател: Honda GX200, 4-тактов, едноцилиндров, 200cm<sup>3</sup>
  - Номинална мощност: 2.5 kVa
  - Максимална мощност: 3.0 kVa
  - Фази: монофазен
  - Изходи: 2 x 16A 230V
  - Обем на резервоара: 3.3 л
  - Продължителност на работа с едно зареждане: 2ч и 03мин
  - Ниво на шум: 96 db(A)
  - Размери: 600x450x450 см
  - Тегло: 41 кг
- 
- Гаранция: 1 година за юридически лица
  - Гаранция: 2 години за физически лица
  - Производител: Honda Power Equipment - Japan